

FD2710R

Rivelatore ottico lineare di fumo a riflessione, portata 50 - 100 m. Indirizzato ed autoalimentato dal loop serie 2000

Il prodotto

Il rivelatore di fumo lineare FD2710R è costituito da un trasmettitore ed un ricevitore di luce infrarossa risiedenti all'interno di un unico contenitore compatto. Il segnale infrarosso trasmesso viene riflesso dal catarifrangente e successivamente analizzato al fine di verificare la presenza di fumo. Il rivelatore di fumo lineare si utilizza in particolar modo in quegli ambienti dove i rivelatori di fumo puntiforme non costituiscono una pratica soluzione a causa dell'elevata altezza del locale da sorvegliare oppure quando gli stessi rivelatori di fumo puntiforme rimarrebbero in posizioni inaccessibili. L'unità in questione viene alimentata direttamente dal loop ed è stata realizzata per lavorare con le serie di centrali FP1216/2864 e 2X ; comunica con il protocollo serie 2000. La portata di FD2710R è da 50 a 100 mt.

Installazione semplice

Poichè il trasmettitore ed il ricevitore risiedono all'interno della stesso contenitore, i collegamenti da effettuare sono ridotti al minimo. Il rivelatore di fumo lineare in questione è facilmente allineabile controllando lo stato di un led rosso e di un led verde. L'orientamento di FD2705R/FD2710R consiste in pratica nel direzionare l'unità per "Trovare il catarifrangente" e per effettuare un allineamento fine della barriera; in questo modo viene così garantito l'ottimo funzionamento dell'unità. Per l'allineamento meccanico il Tecnico si dovrà servire delle due rotelline zigrinate poste rispettivamente sui due lati dell'apparecchiatura e la taratura è realizzabile per entrambi gli assi. Grazie al basso assorbimento di FD2705R/FD2710R è possibile installare sullo stesso loop più barriere senza compromettere l'autonomia del sistema.

Riduzione dei falsi allarmi

Sono disponibili le soglie di allarme del 25%, 35% e 50%; grazie a queste diverse sensibilità il rivelatore lineare di fumo può facilmente adattarsi all'ambiente da sorvegliare. La Centrale fornisce un allarme incendio quando il segnale infrarosso rilevato dalla barriera scende al di sotto della soglia di allarme selezionata per circa 10 secondi. La Centrale segnala invece un guasto quando il fascio infrarosso della barriera viene rapidamente oscurato ad un livello del 90% o più per circa 10 secondi. Questo può accadere per diversi motivi, ecco alcuni esempi: un oggetto viene posto sul percorso del fascio infrarosso, il trasmettitore è difettoso, una mancanza del catarifrangente o un improvviso disallineamento del rivelatore lineare. Il rivelatore esegue un controllo dell'intensità del segnale verificando la degradazione dello stesso; tale peggioramento può essere causato da un malfunzionamento dei componenti o da un accumulo di sporco sulle superfici ottiche. La verifica di funzionamento di FD2705R/FD2710R viene effettuata semplicemente posizionando l'apposito filtro graduato in dotazione con l'apparecchiatura, sull'ottica del ricevitore.



Dettagli

- Alimentazione dal loop
- Funzionamento tramite riflessione da prima
- Protocollo serie 2000
- Portata da 50 a 100 metri
- Altezza soffitto fino a 25m * Verificare standard locali
- Basso consumo di corrente
- Possibilità di selezionare 3 soglie di allarme
- Autoverifica e compensazione automatica della contaminazione
- Segnalazioni distinte fra allarme e guasto
- Montaggio verticale oppure orizzontale
- Facilità di cablaggio ed allineamento unico
- Controllato tramite microprocessore
- Certificazione EN54

FD2710R

Rivelatore ottico lineare di fumo a riflessione, portata 50 - 100 m. Indirizzato ed autoalimentato dal loop serie 2000

Specifiche tecniche

Generale

Indicazione stato	LEDs
Compatibilità	Aritech 2000 series systems
Livelli di allarme	3
Connettività	2-wire loop
Metodo di indirizzamento	DIP Switches

Elettrico

Tipo di alimentatore	Alimentato ad anello
Tensione di esercizio	17 to 28 VDC
Consumo attuale	5 mA (Quiescent) 14 mA (Alarm) 10 mA (Fault) 22 mA (Alignment mode)

Rivelazione

Principio di rilevamento	Optical light scatter
Area di copertura	<1500 m²
Range	50 to 100 m
Rilevazione laterale	7.5 m
Optical wave length	880 nm
Altezza di installazione	< 25 m
Misalignment tolerance	Detector $\pm 0.4^\circ$, Prism $\pm 5.0^\circ$ (@ 25%)

Fisico

Dimensioni fisiche	130 x 210 x 120 mm(W x H x D)
Peso netto	770 g
Colore	Nero, Grigio
Tipo di montaggio	Montaggio a parete
Material (contacts)	Ritardante di fiamma ABS

Ambientale

A prova di vandalo	No
Temperatura operativa	-10 to 55°C (32 to 100°F)
Umidità relativa	93% (non-condensing)
Ambiente	Interno
IP rating	IP50

Regolatorio

Conformità	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certificazioni	CPR
Standards	EN54:12

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Dispositivo di rivelazione	OR2000	Prisma di riflessione per FD2000.



In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 24 October 2023 - 15:38