

# STX2405-E

## Alimentatore EN 54-4, 24 Vcc 5 A + 0.85 A

### Generalità

STX2405-E è un alimentatore approvato EN54-4 con funzionalità avanzate, idoneo in applicazioni antincendio. È dotato di un circuito di ricarica con monitoraggio e segnalazione dello stato delle batterie di riserva. L'uscita a 27,6 Vcc genera fino a 5 A per il carico esterno e fornisce fino a 0,85 A per la ricarica delle batterie tampone.

La durata delle batterie viene garantita dal monitoraggio continuo e da 2 diverse metodi di ricarica: massima (carica rapida) e finale compensata con la temperatura. Una volta caricate completamente le batterie, l'alimentatore funziona in modalità di risparmio energetico EcoCharge, per cui le batterie vengono caricate per 4 ore ogni 24 ore mentre viene continuamente monitorato lo stato.

La protezione da scarica profonda previene danni irreversibili alle batterie quando il dispositivo funziona senza alimentazione di rete per periodi prolungati.

All'interno dell'unità, un LED con varie modalità di lampeggiamento garantisce una diagnostica accurata in caso di guasto dell'unità.

### Installazione semplice

L'alimentatore STX2405-E è fornito in un alloggiamento per montaggio a parete che può contenere 2 batterie fino a 17 Ah (non incluse). L'alloggiamento ha una struttura in metallo ed è di colore bianco. L'alloggiamento presenta un foro centrale nella parte posteriore per il fissaggio iniziale alla parete e 4 fori di montaggio aggiuntivi per l'installazione finale.

Un contatto privo di tensione è disponibile per segnalare guasti presenti sull'uscita, sulle batterie, nel circuito di ricarica oppure nei circuiti interni. Un secondo contatto privo di tensione segnala la mancanza dell'alimentazione di rete. Questi contatti sono disponibili per riportare le condizioni di anomalia ai dispositivi di monitoraggio in modo che vengano prese le misure appropriate del caso.

Il circuito di ricarica delle batterie viene attivato solo quando una batteria è viene correttamente collegata e la tensione è superiore a 14 V.

Un LED verde e giallo sono presenti sul frontale dell'alimentatore e indicano la presenza dell'alimentazione di rete e la presenza di guasti. Un LED di diagnostica arancione all'interno dell'unità evidenzia le varie tipologie di guasto secondo la modalità di lampeggiamento. Queste segnalazioni luminose assicurano che la condizione di anomalia dell'alimentatore sia correttamente identificata sul posto e che vengano quindi prese le misure appropriate del caso.



### Dettagli

- Approvato CPR EN54-4
- Alloggiamento per batterie fino a 17 Ah
- Protezione contro la scarica profonda delle batterie
- Indicazioni a LED presenza tensione e guasto
- LED interno per diagnostica
- 2 uscite relè: Guasto e Mancanza alimentazione di rete
- Ricarica con compensazione della temperatura
- Ampio intervallo della tensione di alimentazione
- Tecnologia EcoCharge che riduce il consumo di corrente
- Monitoraggio batteria: batteria assente, batteria scarica, cortocircuito, connessione errata e controllo impedenza
- Protezione elettronica per sovraccarico o cortocircuito

# STX2405-E

Alimentatore EN 54-4, 24 Vcc 5 A + 0.85 A

## Specifiche tecniche

### Elektrico

Power supply value	110 to 240 VAC, 50 to 60 Hz
Operating voltage	90 to 264 VAC
Current consumption	<2 A maximum at full load

### Uscita

Corrente di uscita	5 A
--------------------	-----

### Standby batteria

Capacità	Up to 2 x 17 Ah
Charging	Constant current charge to 80% in 24 h ; Float charging to 100% in 48 h
Deep discharge protection	Battery disconnect at 21 V
Low battery warning threshold	23 V

### Fisico

Dimensioni fisiche	400 x 420 x 80 mm
Net weight	5.9 kg (without batteries) 18.5 kg (including 17 Ah batteries)
Colour	Bianco
Materiale	Acciaio

### Ambientale

Temperatura operativa	-10 to +40°C
Temperatura di immagazzinamento	-20 to +80°C
Relative humidity	75% noncondensing

### Output

Voltage	27 to 28.3 VDC with mains 20.3 to 26 VDC on battery standby
Ripple	100 mV max.
Continuous current output	
- With 2.1Ah batteries	5 A non-charging / 5 A charging
- With 7Ah batteries	5 A non-charging / 5 A charging
- With 17Ah batteries	5 A non-charging / 5 A charging
Fuse - load	5 A
Fuse - battery	5 A
Constant current charge	0.8 A

### Local indicators

On the front of the unit	Green LED - power Yellow LED - fault
Inside the unit	Orange LED - fault diagnostics

### Signalling output

Fault relay	100 mA @ 60 VDC N/C contacts
Mains fault relay	100 mA @ 60 VDC N/C contacts

### Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Alimentatori	STX2401-C	Alimentatore EN 54-4, 24 Vcc 1 A + 0.3 A
Alimentatori	STX2402-E	Alimentatore 24Vcc - 2A in custodia EN54 CPD
Alimentatori	STX2410-E	Alimentatore EN 54-4, 24 Vcc 10 A + 0.7 A
Batterie	BS127N	Batteria 12 V - 7,2Ah approvata VDS (idonea per centrali incendio 1X e 2X)
Batterie	BS127N-A	Batteria 12 V - 7,2Ah (idonea per sistemi video, intrusione e controllo accessi)
Batterie	BS131N	Batteria 12 V - 18 Ah approvata VDS.



In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita [it.firesecurityproducts.com](http://it.firesecurityproducts.com) online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 30 August 2023 - 14:07