



TS-932PX-4G

CPU	Processore AnnapurnaLabs Alpine AL324 ARM® Cortex-A57 4-core 1,7GHz
Architettura CPU	64-bit ARM
Unità di floating point	Yes
Motore di crittografia	Yes
Memoria di sistema	DDR4 SODIMM da 4 GB (1 da 4 GB)
Memoria massima	16GB (1 da 16GB)
Slot di memoria	1 SODIMM DDR4
Memoria Flash	512 MB (doppia protezione sistema operativo di avvio)
Unità bay	5 SATA 6Gb/s da 3,5" + 4 da 2,5"
Compatibilità unità	<p>Baie da 3,5" :</p> <p>Dischi rigidi SATA da 3,5"</p> <p>Dischi rigidi SATA da 2,5"</p> <p>Dischi allo stato solido SATA da 2,5"</p> <p>Baie da 2,5" :</p> <p>Dischi allo stato solido da 2,5"</p>
Sostituibile a caldo	Yes
Supporto accelerazione cache SSD	Yes
Porta 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M)	2 (2,5G/1G/100M/10M)
Porta 10 Gigabit Ethernet	2 da 10GbE SFP+
Wake on LAN (WOL)	Yes
	Solo porta 2,5GbE
Fotogramma Jumbo	Yes
Porta USB 3.2 Gen 1	3

Fattore di forma	Tower
Indicatori LED	Stato sistema, LAN, USB, HDD1-5, SSD1-4
Pulsanti	Alimentazione, Ripristino, Copia USB
Dimensioni (A x L x P)	176,5 × 224,6 × 224,1 mm Dimensions do not include foot pad (foot pad may be up to 30mm / 1.18 inches high depending on model)
Peso (Netto)	4.66 kg
Peso (Lordo)	5.2 kg
Temperatura operativa	0 - 40 °C (32°F - 104°F)
Temperatura di stoccaggio	-20 - 70 °C (-4°F - 158°F)
Umidità relativa	5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27 °C (80,6°F)
Unità di alimentazione	Esterno, 120 W, CA da 100 a 240 V
Consumo energetico: Modalità sospensione HDD	23,833 W
Consumo energetico: Modalità operativa, tipica	43,003 W Test con dischi tutti popolati.
Ventola	1 da 140mm, 12VCC
Avviso di sistema	Richieste vocali o cicalino
Slot di sicurezza Kensington	Yes
Garanzia standard	2
Numero max di connessioni contemporanee (CIFS) con memoria massima	700

Nota: Utilizza solo moduli di memoria QNAP per mantenere le prestazioni e la stabilità del sistema. Per i dispositivi NAS con più di uno slot di memoria, utilizzare moduli QNAP con specifiche identiche e fare riferimento al manuale d'uso dell'hardware per installare moduli di memoria QNAP compatibili.

Attenzione: l'uso di moduli non supportati potrebbe ridurre le prestazioni, causare errori od impedire l'avvio del sistema operativo. QNAP si riserva il diritto di sostituire parti o accessori se l'originale non è più disponibile presso il produttore/fornitore. Qualsiasi sostituzione sarà completamente testata e verificata per soddisfare le rigorose linee guida di compatibilità e stabilità e fornirà prestazioni identiche all'originale.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Le immagini del prodotto sono solo illustrative e possono differire dal prodotto effettivo. A causa delle differenze nei monitor, i colori dei prodotti potrebbero apparire diversi da quelli mostrati sul sito.

Design e specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.