

AI2672

Ripetitore doppio LED rosso analogico indirizzato serie 2000

Generalità

L'AI2672 è un indicatore remoto indirizzabile per la serie 2000. Viene utilizzato per ripetere una condizione di allarme segnalata da uno o più dispositivi dove i LED presenti sui dispositivi possono essere oscurati o non visibili. L'AI2672 è completamente programmabile quando connesso ad una centrale antincendio (CIE) che supporta il protocollo indirizzabile serie 2000.

Indirizzabile e alimentato dal loop

L'indirizzamento sull'AI2672 viene eseguito facilmente tramite i DIP switch e consente di programmare il dispositivo in modo simile ad altri dispositivi di notifica sul loop della serie 2000. Può essere controllato liberamente dal CIE e semplicemente assegnato per duplicare lo stato del rilevatore (o altro dispositivo).

Installazione

L'AI2672 è alloggiato in un involucro di plastica adatto per il montaggio su scatole di derivazione commerciali. Due LED da 10 mm sono installati su entrambi i lati del corpo del dispositivo per garantire una chiara visibilità in tutte le direzioni, consentendo l'utilizzo dell'AI2672 sia per il montaggio a soffitto che per le applicazioni a parete.



Dettagli

- Ampio range di tensione
- Basso consumo di corrente
- Installazione a soffitto o parete
- Basso profilo
- Visibilità a 360°, LED di grosse dimensioni

AI2672

Ripetitore doppio LED rosso analogico indirizzato serie 2000

Specifiche tecniche

Elettrico

Operating voltage	20 to 30 VDC
Current consumption	0.3 mA

Fisico

Physical dimensions	85 x 29 x 85 mm (W x H x L)
Net weight	65 g
Colour	Bianco

Ambientale

Temperatura operativa	-10 to +50°C
Environment	Interno
IP rating	IP50

Regolatorio

Certification	CE
---------------	----

Operating voltage

20 - 30 VDC

Current consumption

Quiescent	0.3 mA
Alarm	2.3 mA

Environmetal

IP Rating	IP50
Operating temperature	-10°C to +50°C

Physical

Dimensions (L x W x H)	85 x 85 x 29 mm
Weight	65 g
Colour	White



In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 14 June 2023 - 16:43