

KSTA3000HS48C

Part number: I103000HS48C

Inverter dc-ac In 48Vdc 3000W onda sinusoidale pura con caricabatterie



CAMPI DI APPLICAZIONE



VEICOLI IN MOVIMENTO

Forma d'onda	Sinusoidale pura
Segnalazioni	
Contatti disponibili	
Rumore udibile ad 1m (dBA)	<62
Classe di protezione IP	IP20
Raffreddamento	Automatico forzato a velocità variabile
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 +40
Efficienza (%)	>95
Soft start	SI
Assorbimento a vuoto da batteria (A)	
Frequenza uscita (Hz)	50
Tensione uscita	230 Vac
Potenza (W)	3000
Tensione ingresso DC	48 Vdc
Potenza di spunto (W/s)	4200 / 5
Installazione	Tower, A parete

Caricabatterie integrato	Si
Distorsione armonica (%THD)	
Protezioni	Cortocircuito
Conessioni	Vite, Plug-in
Dotazioni standard	Cavi collegamenti batterie
Conformità "E"	-
Normative	EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62040-1, EN 62109-1 , EN 62109-2, EN 55032
Garanzia	2 Anni
Quantità confezione (Pz)	1
Altezza (mm)	146
Larghezza (mm)	199
Profondità (mm)	535
Peso (Kg)	9,5