

EST-ISLE

Interfaccia audio digitale RS485

Panoramica

EST-ISLE è sia un modulo di comunicazione che consente l'integrazione con sistemi esterni tramite protocollo RS485, sia uno splitter di segnale audio. L'impostazioni dell'indirizzo avviene nell'intervallo 0-F (16 indirizzi).

Local AUDIO IN - 4 canali audio di ingresso sul connettore a 8 pin. Per una connessione più facile e veloce delle sorgenti audio, è possibile utilizzare connettori di tipo Phoenix.

Il jack LOCAL AUDIO IN (connettore Phoenix a 8 pin) è collegato a LOCAL AUDIO OUT (RJ-45). Amplificatori di uscita - Connettore RJ-45 per l'amplificatore a 4 canali.

Local AUDIO OUT - Connettore RJ-45 per i segnali di ingresso al sistema. PSM - Connettore RJ-45 per il collegamento con il modulo di gestione delle alimentazioni (PSM).



EST-ISLE

Interfaccia audio digitale RS485

Specifiche tecniche

Regolatorio

Standards	EN54-16
-----------	---------



In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 13 June 2023 - 16:30