

WZ-100

INDICATORE DI STATO

L'indicatore di stato esterno permette una rapida identificazione della sorgente del segnale di allarme, raddoppiando la funzionalità dell'indicatore integrato nel rivelatore. Tale indicatore esterno è particolarmente utile se il rivelatore è montato in una zona con visibilità limitata dell'indicatore incorporato.

- LED di indicazione stato
- aspetto estetico adatto per la maggior parte degli interni
- installazione semplice



SCHEMA TECNICA

| | |
|---|-----------------|
| Dimensioni del box | ø 97 x 37 mm |
| Temperatura di lavoro | -10 °C...+55 °C |
| Tensione di alimentazione | fino a 2,4 V DC |
| Peso | 48 g |
| Umidità massima | 93±3% |
| Consumo di corrente medio (dal rivelatore) | 4...4,4 mA |
| Corrente massima (richiede un limitatore di corrente) | fino a 10 mA |



Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.