EST-M04

Postazione microfonica analogica (4 pulsanti)

Panoramica

La postazione microfonica EST-M04 è un dispositivo analogico a 4 pulsanti con gong integrato generato dal dispositivo, un pulsante premi per parlare e un LED bicolore che indica lo stato di pronto per l'invio del messaggio dal vivo.

Per utilizzare il dispositivo, selezionare prima la/e zona/e premendo i pulsanti designati, quindi premere il pulsante MIC ON, il LED di stato passerà da rosso (non pronto per la trasmissione) a verde fisso. Nel caso sia attivo il gong incorporato, il LED di stato diventerà verde una volta terminata la trasmissione del gong. Al termine della trasmissione del messaggio vocale, rilasciare il pulsante MIC ON per disattivare il microfono.

Dettagli

- Costruzione robusta
- Pulsanti di zona con LED
- Pulsante microfono ON/OFF con LED
- Microfono con stelo flessibile
- Controllo volume microfono
- Controllo volume funzione Gong (inizio annuncio)

EST-M04

Postazione microfonica analogica (4 pulsanti)

Specifiche tecniche

Elettrico

Tensione di esercizio	20-57 VDC

Fisico

Dimensioni fisiche	150 x 60 x 165 mm (without packaging)
Peso netto	1.2 kg

Regolatorio

Standards	EN54-16

Electrical

Efficiency	10 mV / Pa
Output level	775 mV

Physical

Maximum distance from amplifier	250 m
Recommended cable type	UTP
Connector Type	8P8C (RJ45)

In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 1 September 2023 - 17:33