

Light Sensor Dual

V3 KNX - tondo, inc.
EAN 4007841 058340
Art. n. 058340



Twilight switch + eco-mode



KNX



IP20



2 - 1000 lux



max 4 m



CE

5 years

manufacturer's warranty
steinel-professional.de/
garantie

Descrizione del funzionamento

La perfetta misurazione della luce. L'interruttore crepuscolare Light Sensor Dual con interfaccia KNX misura la luce direzionale e diffusa e controlla le superfici sotto il sensore nonché la luminosità dell'ambiente. Combinando i risultati delle misurazioni si riducono gli errori. Disponibile in versione rotonda e rettangolare per installazione a vista o incassata.

Dati tecnici

Dimensioni (Ø x H)	124 x 51 mm	Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus
Garanzia del produttore	5 anni	Con accoppiamento bus	Sì
Impostazioni tramite	Software ETS, Telecomando, Bus, Smart Remote	Altezza di montaggio	2,00 – 4,00 m
Variante	KNX - tondo, inc.	Altezza di montaggio max.	4,00 m
VPE1, EAN	4007841058340	Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Esecuzione	Regolatore della luce costante	Funzione luce di base	Sì
Applicazione, luogo	Esterno, Interni	Luce principale regolabile	0 - 100 %
Applicazione, locale	aula, ufficio singolo, ufficio open space, magazzino verticale, sala conferenze / sale riunioni, Interni	Regolazione crepuscolare Teach	Sì
colore	bianco	Regolazione per mantenere luce costante	Sì
Colore, RAL	9003	Funzioni KNX	Uscita luce 2x, Livello di luminosità, Regolazione per mantenere luce costante, Interruttori crepuscolari, Porta logica
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No	Collegamento in rete	Sì
Luogo di montaggio	Parete, soffitto	Tipo di collegamento in rete	master/master, Master/Slave
Montaggio	Incassato, Parete, Soffitto	Collegamento in rete via	bus KNX
Grado di protezione	IP20	Corrente nominale	12,5 mA

Interruttore crepuscolare - Professional Line

Light Sensor Dual

V3 KNX - tondo, inc.
EAN 4007841 058340
Art. n. 058340



Dati tecnici

Temperatura ambiente -20 – 50 °C

Accessori

EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 593018	Telecomando di servizio RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Telecomando utente RC7 KNX
EAN 4007841 056742	Pannello nero per il sensori IR

Disegno

